



Παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία
απορρύπανσης οχημάτων



SEDA CableCutter ICS 50390

Ανακύκλωση Καλωδίων



Το νέο **SEDA CableCutter ICS** είναι ιδανικό για την κοπή καλωδίων από χαλκό και αλουμίνιο της «πλεψούδας» των αυτοκινήτων.

Είναι φορητό, παρέχεται μαζί με πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και είναι κοπής και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας.

Η κοπτική κεφαλή είναι ιδανική για κοπή πλεξούδων και μεμονωμένων καλωδίων (χωρίς θωράκιση) και με μέγιστη διάμετρος $\varnothing 40$ mm.

Το σετ περιλαμβάνει

- CableCutter ICS
- Βαλίτσα μεταφοράς
- Μπαταρία ιόντων Λιθίου (Li-ion)
- Φορτιστή
- Λογισμικό και καλώδιο σύνδεσης USB



+ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυτόματο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας
- Λειτουργίες ομαλής έναρξης και ταχείας παύσης
- Ελαφρύ, συμπαγές και στιβαρό
- Μεγάλο εύρος κοπής, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας
- Συντήρηση κάθε 20.000 κοπές
- Ανάγνωση όλου του ιστορικού και μηνυμάτων σφάλματος μέσω USB
- Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας και ελέγχου συντήρησης



Πλήρης σετ σε βαλίτσα



Φορτιστής



Μπαταρία Ιόντων Λιθίου
Li-ion 18V - 1,5Ah

Τεχνικά Στοιχεία

Δύναμη Κοπής	μέγιστο 45 kN
Πίεση λειτουργίας	περίπου 500 bar
Μέγεθος κοπής	μέγιστη διάμετρος καλωδίου $\varnothing 40$ mm (εξαρτάται από το υλικό του καλωδίου)
Κύκλος κοπής	3 - 6 δευτερόλεπτα
Επίπεδο θορύβου	70 dB
Βάρος	2,8 Kg (με τη μπαταρία)
Μπαταρία	18V DC - 1.5Ah
Διάρκεια μπαταρίας	περίπου 30 λεπτά
Διαστάσεις	440x124x80 mm
Θερμοκρασίες λειτουργίας	-10 °C ... +40 °C

Πληροφορίες Παραγγελίας

L-50390 SEDA CableCutter ICS περιλ. βαλιτσάκι μεταφοράς με παταρία, φορτιστή, λογισμικό και καλώδιο σύνδεσης

Ανταλλακτικά

L-50391 Κοπτικές λεπίδες (ανά τεμάχιο)
L-50392 Πρόσθετη μπαταρία
L-50393 Φορτιστής 230V



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ηλιουπόλεως 12 - 14 Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14231 Αττική

Τηλ. & Fax : 210 2751853

email : info@ere-recycling.gr

url : www.ere-recycling.gr - www.advensol.gr